

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。

Wi-Fiについて

次のような環境で利用できます。

環境	説明
ご自宅では	設置されているWi-Fi環境に本機を接続し、利用することができます。ご自宅にブロードバンド回線がありWi-Fiルーターをお持ちでないかたは、Wi-Fiルーター（FON社製）をご提供しています。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用のかたは、「Fonルーターかんたん設定ガイド（ http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf ）」を参照してください。
外出先では	ソフトバンク株式会社が提供する「ソフトバンクWi-Fiスポット」をご利用いただけます。

💡 Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信／更新することがあります。

Wi-Fiを有効にする

1


設定 → 無線・ネットワーク → Wi-Fi



Wi-Fi画面が表示されます。

2

Wi-Fi



Wi-Fiが有効になります（ 表示）

- ・このあと、アクセスポイントの検索が開始されます。検索が終わると、画面に利用できるアクセスポイントが表示されます。
- ・Wi-Fi と操作するたびに、ON（）／OFF（）が切り替わります。

+ Wi-Fi利用時の操作

アクセスポイントの表示を更新する

Wi-Fi画面で （メニュー） → 更新

- ・「Wi-Fi」がONのときに設定できます。

Wi-Fiが無効のときでも、アクセスポイントの検索をするかどうかを設定する

Wi-Fi画面で （メニュー） → 詳細設定 → スキャンを常に実行





- ・スキャンを常に実行すると操作するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する




Wi-Fi画面で （メニュー） → 詳細設定 → ネットワークの通知

- ・「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
- ・ネットワークの通知 と操作するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

Wi-Fiをいつスリープに切り替えるかを設定する





Wi-Fi画面で  (メニュー) →  詳細設定 →  Wi-Fiのスリープ設定 →  設定項目を選択

Wi-Fiの電波が安定しているときにWi-Fi通信する



Wi-Fi画面で  (メニュー) →  詳細設定 →  Wi-Fi安定制御機能

- ・ **Wi-Fi安定制御機能** と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

証明書をインストールする



Wi-Fi画面で  (メニュー) →  詳細設定 →  証明書のインストール →  画面に従って操作

MACアドレスを確認する

Wi-Fi画面で  (メニュー) →  詳細設定



- ・ MACアドレスは、「MACアドレス」の下部に表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi画面で  (メニュー) →  詳細設定







- ・ IPアドレスは、「IPアドレス」の下部に表示されます。

本機に保存されたネットワーク情報の一覧を表示する

Wi-Fi画面で  (メニュー) →  保存済みネットワーク

- ・ 本機にWi-Fi接続の情報があるときに表示されます。

本機に保存されたネットワーク情報の設定を削除する

Wi-Fi画面で  (メニュー) →  保存済みネットワーク →  アクセスポイントを選択 →   →  削除


アクセスポイントを選択して接続する

あらかじめ、本機の「Wi-Fi」をONにしておいてください。


1


 →  設定 →  無線・ネットワーク →  Wi-Fi



 Wi-Fi画面が表示されます。


2


アクセスポイントを選択 → 



3

パスワードを入力 →  →   (接続)



 アクセスポイントに接続されます。

- ・ パスワードは、ご家庭のWi-Fiルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・ アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要なこともあります。

+ Wi-Fi接続時の操作

アクセスポイントの情報を入力して接続する

Wi-Fi画面で (メニュー) → ネットワークを追加 → ネットワークSSIDを入力 → セキュリティ欄を選択 → → セキュリティ種別を選択 → → パスワード欄を選択 → → パスワードを入力 → 保存

- ・「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
- ・セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する必要があります。

WPSで接続する

Wi-Fi画面で (メニュー) → 詳細設定 → WPSボタン → 画面に従って操作

- ・「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
- ・PIN入力で接続する場合は、Wi-Fi画面で (メニュー) → 詳細設定 → WPS PIN入力 と操作したあと、画面に従って操作してください。

? こんなときは

Q. アクセスポイントが検出されない

- A. 近くに複数のアクセスポイントが存在していませんか。近隣のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことがあります。

Wi-Fi接続を解除する

1

→ 無線・ネットワーク → Wi-Fi



Wi-Fi画面が表示されます。

2

接続中のアクセスポイントを選択 → → (削除)



Wi-Fi接続が切断されます。

Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にデータのやりとりなどをすることができます。

- ・あらかじめ、本機の「Wi-Fi」をONにしておいてください。

1


→ 無線・ネットワーク → Wi-Fi



Wi-Fi画面が表示されます。

2

(メニュー) → 詳細設定 → Wi-Fi Direct




「ピアデバイス」欄に、近くにあるWi-Fi Direct規格対応機器が表示されます。

- ・目的の機器が表示されないときは、 (メニュー) → デバイスの検索 と操作し、再検索をしてください。

3

接続する機器を選択 → → 画面に従って機器を認証



相手機器と接続されます。

- ・一定時間接続の承認がなかった場合は、接続の要求が解除されます。
- ・接続を停止するときは、接続済みの機器を選択 → → はい と操作してください。