

## ほかの携帯電話からデータを取り込む

### 赤外線通信でデータを受信する

本機と送信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

- ・受信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

☐ → ツール → 赤外線



☑ 赤外線画面が表示されます。

2


本機と送信側の赤外線ポートを合わせる → 受信



☑ 赤外線受信待機中画面が表示されます。

3

相手機器でデータ送信の操作を実行



☑ データが受信されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## メールデータの赤外線受信について

メールデータ (.vmg) を赤外線受信すると **データフォルダ** → **ファイルマネージャー** → **IrDA** フォルダに保存されます。

メールデータをインポートするときはデータフォルダの以下の場所に保存してからインポートの操作を行ってください。インポートについて詳しくは、「メール/SMSデータをインポートする」を参照してください。

- ・受信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き/未送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

## Bluetooth®を利用可能にする

1

Bluetooth®設定画面で (メニュー) Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

2

Bluetooth (  表示 )



Bluetooth®機能が有効になります。

・ Bluetooth®機能を無効にするときは、 Bluetooth  (解除) と操作します (  表示 ) 。

### + Bluetooth®接続時の操作

#### ほかの機器から本機を検索できるようにする

Bluetooth®設定画面で **公開設定** (  表示 )

- ・ **公開設定** と操作するたびに、**選択** (  ) / **解除** (  ) が切り替わります。
- ・ **Bluetooth** がONのときに設定できます。

#### Bluetooth®機器を再検索する

Bluetooth®設定画面で (メニュー) **更新**

#### ほかの機器に表示される本機の名称を設定する

Bluetooth®設定画面で (メニュー) **この端末の名前を変更** **名前欄を選択**  **名前を入力** **名前を変更**

- ・ **Bluetooth** がONのときに設定できます。
- ・ 絵文字を入力すると、名前を変更できないことがあります。

#### Bluetooth®で受信したファイルを表示する

Bluetooth®設定画面で (メニュー) **受信済みファイルを表示**

## Bluetooth®で電話帳を全件受信する

Bluetooth®設定画面で (メニュー) **電話帳全件受信**

### ? こんなときは

- Q. Bluetooth®機能を利用できない
- A. 機内モードを設定していませんか。Bluetooth®機能をONにした状態で機内モードを設定すると、いったん、Bluetooth®機能はOFFになります。

## Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録（ペア設定）します。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ、本機のBluetooth®機能をONにしたうえで、ペア設定するBluetooth®機器を本機で検出できる状態にしておいてください。

1

設定 → 無線・ネットワーク → Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示され、「使用可能な機器」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

- ・目的の機器が表示されないときは、更新（メニュー） → 更新 と操作し、再検索をしてください。

2

ペア設定する機器を選択 → 画面に従って機器を認証

Bluetooth®機器が登録（ペア設定）されます（ペア設定後、ハンズフリー機器などは自動的に接続されます）。

- ・認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が必要な場合があります。
- ・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字（1～16桁）または文字、記号のことです。
- ・同じパスキーが表示されていることを確認する旨のメッセージが表示された場合、接続するBluetooth®機器にも同じパスキーが表示されていることをご確認ください。
- ・登録（ペア設定）済みの機器は、「ペアリングされた機器」欄に表示されます。

### + ペア設定時の操作

#### ペア設定している機器の名前を設定する

Bluetooth®設定画面でペア設定している機器を選択 → 名前を編集 → 名前を選択 → 名前を入力 → 名前を変更

- ・Bluetooth® がONのときに設定できます。
- ・絵文字を入力すると、名前を変更できない場合があります。

#### ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面でペア設定している機器を選択 → 切断

- ・Bluetooth® がONのときに設定できます。

#### ペア設定している機器の使用目的を設定する

Bluetooth®設定画面でペア設定している機器を選択 → 使用目的を編集 → 使用目的を選択 → 表示

- ・使用目的を選択 → と操作するたびに選択（表示） / 解除（表示）が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・Bluetooth® がONのときに設定できます。
- ・各サービスに対応している機器とペア設定したときに設定できます。

## 登録済みのBluetooth®機器と接続する

1

設定 → 無線・ネットワーク → Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・「ペアリングされた機器」欄に、登録済みのBluetooth®機器が表示されます。

2

接続する機器を選択 → 接続 → 接続

選択した機器と接続されます。

### 🔦 相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続されます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機をほかの機器から検出できるようにしてから、相手機器を操作してください。接続要求を受けたあとは、画面に従って操作してください。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### + 接続しているハンズフリー機器などを切断する

Bluetooth®設定画面で接続済みの機器を選択 → 切断 → OK

## Bluetooth®でデータを受信する

ペア設定している機器からデータの受信要求があると、通知パネルに共有通知が表示されます。次の操作を行うと、データを受信できます。

1


II (長押し)



通知パネルが表示されます。

2

共有通知を選択 → ■



3

はい



データが受信されます。


4

受信完了後、 II (長押し) → 共有通知を選択 → ■



5

読み込むデータを選択 → ■



6

画面に従って操作

データが登録されます。

## + Bluetooth®通信で電話帳を受信する

Bluetooth®画面で (メニュー) → 電話帳全件受信

→ 機器を選択 → ■ → はい