

# その他の設定

## その他の設定

他の機能のはたらきを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
サイドマナーキー長押し	クローズポジション時に、サイドボタン長押しでマナーモードに切り替えるかどうかを設定します。
アップデートデータ	アップデートできる機能がある場合に、アップデートを実施できます。
アプリと通知	アプリや通知に関する設定ができます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
セルフチェック	本機を診断したり、セーフモードで再起動できます。
ストレージ	内部ストレージやSDカードのメモリ容量の確認や、SDカードのマウント／マウント解除、SDカード内のデータの消去などができます。
言語 (Language) を選択	表示言語を設定できます。
アカウント	アカウントの新規作成／追加ができます。また、新規作成／追加したアカウントの同期について設定できます。
端末情報	本機の状態や法的情報を確認したり、ソフトウェアを更新したりできます。 ソフトウェア更新について詳しくは、「ソフトウェアを更新する」を参照してください。
ソフトキーボード	文字入力に関する機能を設定できます。
ユーザー補助	字幕、拡大操作など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助に関する機能を設定できます。

1

① → 設定 → その他



2

その他画面が表示されます。

2

## 各項目を設定



2

設定が完了します。

## サイドマナーキー長押しに関する設定

1

① → 設定 → その他




2

その他画面が表示されます。

2

## サイドマナーキー長押し



2

設定が完了します。

・サイドマナーキー長押しと操作するたびに、有効(✓)／無効(□)が切り替わります。

## アピリアップデータに関する設定

機能が最新かどうか確認することができます。また、アップデートできる機能がある場合は、アップデートを実施できます。お買い上げ時は、アップデートの定期更新機能は無効に設定されています。

1

① → 設定 → その他



② その他画面が表示されます。

2


アピリアップデータ



③ アピリアップデータ画面が表示されます。

3

各項目を設定



④ 設定が完了します。

+ アピリアップデータ利用時の操作

機能を更新する

アピリアップデータ画面で アプリを更新する → (実行する)

## 定期的にアプリを更新するように設定する

アピリアップデータ画面で [アプリ定期更新確認] (  表示)

- お買い上げ時は無効 (  表示) に設定されています。
- [アプリ定期更新確認] と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 海外にて定期的にアプリを更新するように設定する

アピリアップデータ画面で [定期更新確認(海外)] (  表示)

- [アプリ定期更新確認] が有効のときに設定できます。
- [定期更新確認(海外)] と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## アプリ更新時に同意画面を表示しないようにする

アピリアップデータ画面で [更新同意画面表示] (  表示)

- [更新同意画面表示] と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## 更新履歴を確認する

アピリアップデータ画面で [更新履歴]

## 利用規約 / オープンソースライセンスを確認する

アピリアップデータ画面で [利用規約] / [オープンソースライセンス]

## アピリアップデータについて

アプリ更新時は、起動中の機能は終了します。  
更新にあたっては、パケット通信料がかかります。

## アプリと通知に関する設定

1

① → 設定 → その他



② その他画面が表示されます。

2

アプリと通知



③ アプリと通知画面が表示されます。

3

各項目を設定

④ 設定が完了します。

⑤ アプリと通知利用時の操作

アプリの設定をする

アプリと通知画面で アプリ情報 → アプリを選択 → ○  
→ 各項目を設定

システムのアプリを表示する

アプリと通知画面で アプリ情報 → (メニュー) →  
システムを表示

アプリの設定をリセットする

アプリと通知画面で アプリ情報 → (メニュー) →  
アプリの設定をリセット → (はい)

通知の表示／非表示などをアプリごとに設定する

アプリと通知画面で 通知 → [アプリの通知] → 機能を選択 → ○ → ○ 各項目を設定

通知が届いたときにお知らせランプを点滅させるかどうか設定する

アプリと通知画面で 通知 → 点滅させて通知

・ 点滅させて通知 と操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。

画面ロック中に、ロック画面に通知を表示するかどうかを設定する

アプリと通知画面で 通知 → [画面ロック中の表示] → すべての通知 / プライベートな通知以外 / 表示しない

・ プライベートな通知以外 は 画面のロック が ロックNo. / パスワード のときに表示されます。

機能ごとに利用する機能を設定する

アプリと通知画面で アプリの権限 → 機能名を選択 →

○ → アプリ名を選択 → ○

・ アプリ名を選択 → ○ と操作するたびに、選択 (✓) / 解除 (□) が切り替わります。

・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

アシストアプリについて設定する

アプリと通知画面で デフォルト アプリ → アシストと音声入力 → 画面に従って操作

ブラウザや待受画面、電話、SMSなどを利用するときの既定のアプリを設定する

アプリと通知画面で デフォルト アプリ → ブラウザアプリ / ホームアプリ / SMSアプリ → アプリ名を選択 → ○

ほかのアプリなどからの連携について設定する

アプリと通知画面で デフォルト アプリ → リンクを開く → 画面に従って操作

特別なアプリアクセスについて設定する

アプリと通知画面で 特別なアプリアクセス → 各項目を設定

## 日付と時刻に関する設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
日時の自動設定	ネットワークから提供された日時情報を利用するかどうかを設定します。
タイムゾーンの自動設定	ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。
時刻設定	時刻を手動で設定します。
タイムゾーンの選択	タイムゾーンを手動で設定します。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定します。

1


① → 設定 → その他



国旗 その他画面が表示されます。

2

日付と時刻



国旗 日付と時刻画面が表示されます。

3

各項目を設定



国旗 設定が完了しました。

## 日付と時刻利用時の操作

ネットワークから提供された日時情報を利用するかどうかを設定する

日付と時刻画面で **日時の自動設定**

- ・ **日時の自動設定** と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定する

日付と時刻画面で **タイムゾーンの自動設定**

- ・ **タイムゾーンの自動設定** と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

日付を手動で設定する

日付と時刻画面で **日付設定** → 年/月/日を入力 → ( 確定 )

- ・ **日時の自動設定** が無効のときに設定できます。

時刻を手動で設定する

日付と時刻画面で **時刻設定** → 時/分を入力 → ( 確定 )

- ・ **日時の自動設定** が無効のときに設定できます。

タイムゾーンを手動で設定する

日付と時刻画面で **タイムゾーンの選択** → 国/地域/都市名などを選択 ( 確定 )

- ・ **タイムゾーンの自動設定** が無効のときに設定できます。

時刻表示を24時間制にするかどうかを設定する

日付と時刻画面で **24時間表示**

- ・ **24時間表示** と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## セルフチェックに関する設定

1


① → 設定 → その他



② その他画面が表示されます。

2

セルフチェック



③ セルフチェック画面が表示されます。

3

④ (診断開始)



4

項目を選択 → ① ( ✓ 表示) → ② (次へ)



- 項目を選択 → ① ( ✓ 表示) /解除 (□) が切り替わります。
- ② (次へ) を選択すると、すべての項目を選択 (✓) /解除 (□) できます。

5

画面に従って操作

③ 診断結果一覧が表示されます。

- 診断結果を選択 → ① と操作すると、詳細結果画面が表示されます。

④ セルフチェック利用時の操作

セルフチェックの診断履歴を確認する

セルフチェック画面で確認する診断履歴を選択 → ① 画面に従って操作

セルフチェックの診断履歴を選択して削除する

セルフチェック画面で ② (メニュー) → ③ [履歴選択削除] → ④ 履歴を選択 → ⑤ (✓ 表示) → ⑥ (削除) → ⑦ (はい)

- 履歴を選択 → ⑤ (削除) と操作するたびに、選択 (✓) /解除 (□) が切り替わります。
- 履歴を選択時に ② (メニュー) → ③ [全選択] / [全解除] と操作すると、すべての履歴を選択 (✓) /解除 (□) できます。

本機をセーフモードで再起動する

セルフチェック画面で ② (メニュー) → ③ [セーフモード] → ④ [OK]

- お買い上げ時に近い状態で再起動します。

セーフモードを解除して再起動する

セルフチェック画面で ② (メニュー) → ③ [通常起動] → ④ [OK]

本機の温度上昇に関するアドバイスを表示する

セルフチェック画面で ② (メニュー) → ③ [温度アドバイス] → ④ 画面に従って操作

セルフチェック機能のバージョンを確認する

セルフチェック画面で ② (メニュー) → ③ [アプリケーション情報]

## ストレージに関する設定

内部ストレージやSDカードのメモリ容量の確認や、SDカードのマウント／マウント解除、SDカード内のデータの消去などが行えます。設定できる項目は次のとおりです。

- ・SDカードの状態によって表示される項目は異なります。

項目	説明
内部共有ストレージ	内部ストレージの使用容量の詳細を確認できます。
SDカード	SDカードに保存されているデータを確認できます。 SDカードのマウント／マウント解除、SDカードの暗号化などが行えます。 SDカード内のデータの消去について詳しくは、「SDカードをフォーマットする」を参照してください。

1

① → 設定 → その他



その他画面が表示されます。

2

ストレージ



ストレージ画面が表示されます。

3

各項目を設定



設定が完了します。

## ストレージ利用時の操作

### SDカードのマウントを解除する

ストレージ画面で SDカード → SDカード → ☒ (メニュー) → [ストレージの設定] → 取り出し → はい

### SDカードをマウントする

ストレージ画面で SDカード → マウント

### SDカード内のデータを暗号化／暗号化解除する

ストレージ画面で SDカード → SDカード → ☒ (メニュー) → [ストレージの設定] → 暗号化／暗号化解除 → 確認 → 操作用暗証番号を入力 → ○ → 開始

- ・あらかじめ、画面ロック解除用のロックNo.／パスワードを設定しておいてください。
- ・操作用暗証番号を登録していないときは、画面に従って操作してください。

### SDカードの暗号化／暗号化解除についてのご注意

SDカード内のデータを暗号化／暗号化解除する際は、次の点にご注意ください。

- ・電池を十分に充電した状態で、充電しながら操作してください。
- ・あらかじめ、画面ロック解除用のロックNo.／パスワードを設定しておいてください。
- ・SDカードの空き容量が不足していると、暗号化／暗号化解除を実行できません。
- ・暗号化されたSDカード内のデータは、暗号化を実施した端末以外では利用できなくなります。
- ・暗号化されたSDカードは、暗号化解除を行うことで通常のSDカードとして使用できるようになります。
- ・SDカードを暗号化した状態でオールリセットを行った場合、SDカード内のデータを利用できなくなりますのでご注意ください。オールリセットを行う前に、暗号化解除を行ってください。
- ・SDカードを暗号化した端末に、暗号化していない別のSDカードを取り付けた場合、SDカードは読み取り専用となります。
- ・読み取り専用のSDカードは、暗号化することで書き込みが可能となります。
- ・SDカードの暗号化／暗号化解除には時間がかかる場合があります。暗号化を実行中は充電を中止しないでください。暗号化が中断された場合、SDカード内のデータが失われる可能性があります。

## 言語 (Language) に関する設定

1

● → 設定 → その他



国旗 その他画面が表示されます。

2

言語 (Language) を選択



3

日本語 / English



国旗 使用する言語が設定されます。

## アカウントに関する設定

1

● → 設定 → その他



国旗 その他画面が表示されます。

2

アカウント



国旗 アカウント画面が表示されます。

3

各項目を設定

国旗 設定が完了します。

+ アカウント利用時の操作

### アカウントを追加する

アカウント画面で アカウントを追加 → 追加するアカウントの種類を選択 ● → 画面に従って操作

### 同期するアプリをアカウントごとに設定する

アカウント画面でアカウントを選択 → ● → アカウントの同期 → 同期する項目を選択 → ●

・ 同期する項目を選択 → ● と操作するたびに、選択 (✓) / 解除 (□) が切り替わります。

### 自動的にデータを同期するかどうかを設定する

アカウント画面で 自動的にデータを同期

・ 自動的にデータを同期 と操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。

## 端末情報に関する設定

1

① → 設定 → その他



② その他画面が表示されます。

2

端末情報



③ 端末情報画面が表示されます。

## 端末情報利用時の操作

### 開発者向けオプションを表示する

端末情報画面で ビルド番号 を選択 → ① を7回押す →  
[アラート] → 開発者向けオプション

④ 開発者向けオプション画面が表示されます。

### 電池の状態や電話番号など、本機の状態を確認する

端末情報画面で 端末の状態

・このあと、SIMのステータス → IMEIと操作すると、IMEIのバーコードが確認できます。

### 法的情報／認証を確認する

本機は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合しています。

端末情報画面で 法的情報 / 認証

・法的情報と操作したときは、このあと画面に従って操作してください。

## 文字入力に関する設定

文字入力に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
S-Shoin	S-Shoinの動作を設定します。 詳しくは、「文字入力の設定を行う」を参照してください。
キーボードの変更	使用する入力方法を変更します。
ポインタの速度	マウス/トラックパッド利用時のポインタの速度を設定します。
送信時文字コード設定	データ送信時の文字コードを設定します。
キーボードを管理	利用する入力方法を選択/解除します。

1

① → 設定 → その他



② その他画面が表示されます。

2


ソフトキーボード



③ ソフトキーボード画面が表示されます。

3

各項目を設定



④ 設定が完了しました。

## + ソフトキーボード利用時の操作

### 利用する入力方法を設定する

ソフトキーボード画面で **キーボードの変更** → 入力方法を選択 → ( ● 表示)

- ・あらかじめ、**キーボードを管理** で利用する入力方法を追加しておいてください。

### マウス／トラックパッド利用時のポインタの速度を設定する

ソフトキーボード画面で **ポインタの速度** → ( ⊞ ) で速度を調節 → ( 確定 )

- ・バーが長いほど、速度が速くなります。

### データ送信時の文字コードを設定する

ソフトキーボード画面で **送信時文字コード設定** → **Unicode** / **Shift\_JIS**

### 利用する入力方法を追加／解除する

ソフトキーボード画面で **キーボードを管理** → 入力方法を選択 → ( ✓ 表示)

- ・入力方法を選択 → ( ● ) と操作するたびに、選択 ( ✓ ) / 解除 ( □ ) が切り替わります。
- ・入力方法を解除できない場合は ✓ が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## ユーザー補助に関する設定

字幕、拡大操作など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
フォントサイズ	画面に表示されるメニューなどの文字サイズを設定します。
ポインタアイコンの拡大設定	マウスポインタを大きくするかどうかを設定します。
字幕	字幕表示について設定します。

1

( ● ) → 設定 → その他



☑ その他画面が表示されます。

2


ユーザー補助



☑ ユーザー補助画面が表示されます。

3

各項目を設定



☑ 設定が完了します。

## ユーザー補助利用時の操作

画面に表示されるメニューなどの文字サイズを設定する

ユーザー補助画面で **フォントサイズ** → 項目を選択 → ●

マウスポインタを大きくするかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **ポインタアイコンの拡大設定**

- ・ **ポインタアイコンの拡大設定**と操作するたびに有効 (  )  
／無効 (  ) が切り替わります。

字幕を表示するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **字幕** → **字幕**

- ・ **字幕**と操作するたびに、ON (  ) ／OFF (  ) が切り替わります。

字幕の表示方法を設定する

ユーザー補助画面で **字幕** → **言語** / **文字サイズ** / **字幕スタイル** → 項目を選択 → ●

- ・ **字幕**がONのときに設定できます。