


15 オプションサービス


各種オプションサービスの詳細は、イー・モバイルのホームページにてご確認ください。

転送電話

- 1 「メインメニュー」>「設定」>「通話設定」>「転送電話」を選択します。
- 2 「フル転送」、「圏外時転送」、「話中時転送」、および「無応答時転送」の中から転送電話条件を選択します。
- 3 次に「電話」、「TV電話」、「全サービス」の中から転送タイプを選択します。
 - ・ 設定する：転送先番号を入力し、を押して着信をこの番号へ転送します。
 - ・ 停止する：着信転送設定を取り消します。
 - ・ 設定確認：転送電話サービスの設定を確認します。

すべての着信転送を無効にする

- 1 「メインメニュー」>「設定」>「通話設定」>「転送電話」を選択します。

- 2 「全て無効」を選択した後に、無効にしたいサービスを選択します。
- 3 を押して選択したサービスのすべての着信転送を無効にできます。

留守番電話

- ・ 留守番電話サービスをご利用される場合は、始めに着信を留守番サービスに転送させる必要があります。
 - ・ 転送電話の設定を参考に、転送設定をおこない、転送先電話番号入力画面にて、「設定する」>「転送先番号」で「留守番電話番号」を入力します。
 - ・ 留守番電話番号は「08070017000」です。
 - ・ 番号が正しく入力されていることを確認し、「設定」>「転送電話の要求」を選択します。尚、転送設定で「停止する」を選択すると留守番サービスを停止し、「設定確認」で留守番電話の設定状況を確認することができます。
 - ・ 留守番電話のメッセージを聞くには 1416 にダイヤルします。
- * 留守番電話にメッセージがあると、SMSで通知されます。

発着信規制

「メインメニュー」>「設定」>「通話設定」>「発着信規制」を選択して次の設定をします。

発信制限

- 1 「全発信」、「国際電話」、および「滞在国及び日本への発信のみ」から発着信規制条件を選択します。
- 2 次に「電話」、「TV電話」、「全サービス」の中から発着信規制タイプを選択し、次の設定をします。
 - 設定する：発着信規制用暗証番号を入力し、を押してこのサービスを有効にします。
 - 停止する：発着信規制用暗証番号を入力し、を押してこのサービスを無効にします。
 - 設定確認：発着信規制サービスの設定を確認します。


着信制限

- 1 「全着信」および「海外での着信」から発着信規制条件を選択します。
- 2 次に「電話」、「TV電話」、「全サービス」の中から発着信規制タイプを選択し、次の設定をします。
 - 設定する：発着信規制用暗証番号を入力し、を押してこのサービスを有効にします。
 - 停止する：発着信規制用暗証番号を入力し、を押してこのサービスを無効にします。
 - 設定確認：発着信規制サービスの状態をチェックします。

全て無効

「電話」、「TV電話」、「全サービス」の中から1つを選択し、発着信規制用暗証番号を入力します。を押して各タイプのすべての発着信規制サービスを取り消します。

発着信規制用暗証番号の変更

- 1 「メインメニュー」>「設定」>「通話設定」>「発着信規制用暗証番号」を選択します。
- 2 現在の暗証番号を入力します。(暗証番号の初期設定は、イー・モバイル新規ご契約時の4桁のネットワーク暗証番号です。)
- 3 新しい暗証番号を入力します。
- 4 もう一度新しい暗証番号を入力して  を押します。

割込通話

- 1 「メインメニュー」>「設定」>「通話設定」>「割込通話」を選択します。
- 2 次の設定があります。
 - ・ オン：割込通話サービスを有効にします。
 - ・ オフ：割込通話サービスを無効にします。
 - ・ 設定確認：割込通話サービスの設定を確認します。

注

- ・ 割込通話は別途お申し込みが必要なサービスです。詳しくはお問い合わせ先(裏表紙内側)までご連絡ください。

